


灯效切换




按下 FN+ ~ 调用自定义背光，仅支持一组自定义记忆灯光。

自定义灯光编辑：

按 FN+ ~ 切换至自定义灯光模式，再按下FN+~开始编辑灯光，此时按下需定义的按键，每按一下键盘灯光颜色变换,编辑完成后再次按下FN+~保存已经编辑的灯光。

LOGO灯条灯效



有线模式：按下FN + 右ALT，显示充电灯效：灯条绿色流光 — 充电，灯条绿色常亮 — 充满。

无线模式：设备未连接时，灯条优先指示无线通道。
设备连接后，按下 FN + 右ALT，显示充电灯效：灯条绿色流光 — 充电，灯条绿色常亮 — 充满。

设备配对时，LOGO灯条 快闪，回连时，LOGO灯条慢闪（2.4G绿色 — BT1蓝色 — BT2紫色 — BT3青色 — ）
配对成功后，恢复正常灯效。

Q 为什么我的WIN键无法使用？

A 在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。

Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

A 在按下FN+S后，键盘会切换成MAC模式，此时在Windows系统下，会表现为WIN键和ALT键对调，F1-F12变为功能键；按下FN+A即可切回Windows模式。

Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果，应该怎么办？

A 通过 ATK.PRO官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能


📌 驱动下载和固件升级

前往官网：**ATK.PRO**

可下载最新驱动程序和进行固件升级
体验键盘完整功能



KEY DESCRIPTION



-  **WIN键:** 锁定WIN键时无法使用，MAC模式下为option键

 **ALT键:** MAC模式下为Command键

在接入Windows系统时
如果切换为MAC模式

QUICK START

POWER MANAGEMENT

在蓝牙和2.4G模式时，键盘静止3分钟后进入一级休眠，背光关闭静止10分钟后进入二级休眠，蓝牙/2.4G断开，按任意键可立即回连

FN COMBINATION BUTTON



再次按下空格，灯光选中RGB颜色显示按下其他按键，选中对应单色显示